


| SKALA- OG FORKRETTSTRIMNING |               |                 |   |
|-----------------------------|---------------|-----------------|---|
| BÅND                        | FREKVENSSKALA | FORKR.          | ANMÆRKNING  |
| FM                          | 89 99 1/2     | L5 L4           | L5 TRIMMES MED NEDEKURVEN.                        |
| K                           | 6,5 20        | L28 L9 C19 C8   | L29 MÅ TRIMMES FOR L28 OG C37 FOR C38, C60 OG C54 |
| F                           | 1,8 5         | L29 L70 C38 C25 | FORKRETTSTRIMMES MED 4 VOLT OVER C45 (PUNKT B).   |
| M                           | 600 1300      | L30 L11 C60 C26 |   |
| L                           | 170 320       | L25 L12 C27 C54 |   |

| MF-TRIMNING |  |
|-------------|--|
| 455kc/s     | L32 L19 L15 L26 L3<br>OSCILLOSKOP TIL DIODEUTTAK.<br>L33 L27 L16 L20 L13 L14<br>SIGNALGEN. MOD. 200kc/s TILKØB<br>OVER C10 (PUNKT) MED SERIEKOND.<br>10000pF. MF-KURVE TAS UT OVER<br>R21. SIGNAL INN 10mV. DISKRIM-<br>KURVE TAS UT OVER C66. SIGNAL<br>INN REG. TIL SPENNING OVER RECTIER<br>= 2VOLT. OSCILLOSKOP TILKØBES<br>MED 0,2mA SERIEMOTSTAND. |
| 1Q7Mc/s     |  |



SØLVSUPER 7 DE LUXE  
TANBERGS RADIOFABRIKK A/S

**HOLEN RADIO**  
Specialforretning i radio  
KONGENS GT. 25  
TELEFON 1696 - ÅLESUND

TEGN. NR. 3107 FRA APPARAT NR. 352500